

Dveřní stanice XtendLan DPC-D221-8S



XtendLan DPCD2218S; Dveřní stanice pro multiúčastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, CCD 1/3" 105°, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor. Rozšíření počtu tlačítek modulem DPC...

Kód	NETXTE2685
PN	DPC-D221-8S
Výrobce	
Záruka	26 měsíce (ů)

XtendLan DPC-D221-8S

Dveřní stanice pro multi-účastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, CCD 1/3" 105°, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor.

Rozšíření počtu tlačítek modulem DPC-221E. Ovládání 1 zámku (druhý lze doplnit pomocí modulu DPA-D2-RLC) a odchodového tlačítka.

Krytí IP45, bezproblémová venkovní instalace. Ocelový nerezový kryt. Infračervený přísvit pro noční vidění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 8 x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 - 26 V DC, napájení společné pro celý systém

Odběr: 5 W při aktivitě, 1 W při nečinnosti

Instalace: adresace telefonu DIP přepínači, max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Rozhraní:

Ovládání zámku: přímé, kontakty NC/NO, 12 V DC, max. 250 mA (krátkodobě)

Spínaný kontakt: max. 48 V DC, max. 1,5 A

Aktivace sepnutí: na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení

Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice

Video: 1 Vp-p, 75 Ohm, CCIR

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká
- komunikace je pouze jednobanální. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)
