

## Bytový monitor XtendLan DPM-D277TMW



XtendLan DPMD277TMW; Komfortní barevný TFT 7" bytový monitor s dotykovou kapacitní obrazovkou a velmi tenkým provedením. Určen pro 2drátový domovní systém D2. Rozhraní v češtině. Obrazová paměť. Monit...

Kód	NETXTE3587
PN	DPM-D277TMW
Výrobce	XtendLan
Záruka	26 měsíce (ů)

### XtendLan DPM-D277TMW

Komfortní barevný TFT 7" bytový monitor s dotykovou kapacitní obrazovkou a velmi tenkým provedením.

Určen pro 2-drátový domovní systém D2. Rozhraní v češtině. Obrazová paměť.  
Monitor má tlačítko pro volbu kamer a náhled na dveřní stanici. OSD menu.

**Monitor umožňuje připojení k domácí Wi-Fi. Pak lze s monitorem spárovat jakýkoliv smartpohne se SIP aplikací (např. open source Linphone). Volání z vaší dveřní stanice pak můžete pohodlně přijmout ve svém chytrém telefonu. Aplikace umožňuje audio-video komunikaci, můžete i otevřít zámek. Nezáleží, zda jste s telefonem na domácí WiFi nebo na internetu kdekoli na světě.** Jak monitor, tak i vaše SIP aplikace (2 Easy aplikace nebo např. Linphone) je registrován na SIP poskytovatele výrobce, který je zdarma. Od r. 2022 se předpokládá zpoplatnění na 200kč ročně (bude potřeba pokud chcete komunikovat mimo vaší WiFi síť).

**Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Výstup na externí zvonek. Umožňuje pojmenovat seznam jmen pro vytáčení interkomu, změnu názvu dveřních stanic.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** barevný 7", TFT, 800x480

**Vnitřní paměť:** ano (cca stovky fotek)

**Slot na microSD:** ano, doporučená kapacita max. 16 GB (SD karta slouží pouze pro export fotek a případně nahrání firmware, SD karta není součástí balení)

**Podpora TPS/GSM:** ano (moduly TPS a GSM slouží pro připojení na telefonní síť)

**Akční tlačítka:** TALK pro navázání komunikace, UNLOCK pro ovládání zámku

### Podpora nastavení

- hlasitost zvonění, hlasitost hovoru
- jas, barevnost
- 12 volitelných tónů pro venkovní zvonění a 12 tónů pro interkom, specifický tón pro externí tlačítko zvonku
- nastavení doby zobrazení kamery 30s - 10 minut
- nastavení doby na rozepnutí zámku 1s - 9s
- možnost nastavení rozdílné hlasitosti den/noc

**Rozměry:** 131x225x18mm (v x š x h)

**Napájení:** poskytováno z domovní sběrnice, 24V, příkon 0,7W v klidu; při komunikaci 8W

**Ovládání zámku:** zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

### Instalace:

- odnímatelný kovový rám, připevnění vruty na stěnu
- monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2 polová svornice), možnost zapojit odbočkově nebo průběžně
- obvykle se k monitoru rovněž připojí i bytový zvonek (2 polový vývod)
- v menu nastavíte požadované ID (0-31)

### interkom mezi byty

- monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka

#### **interkom mezi monitory v jednom bytě**

- max. 4 monitory v bytě se stejným ID, připojují se na stejnou 2-drátovou sběrnici
- každý monitor má vlastní (slave ID) číslo v rozsahu 0-3, možná identifikace lokálního interkomu

#### **interkom na recepci**

- jeden z monitorů může být nastaven jako recepce (guard), jeho volba se ve jmenném listu objevuje na zvláštním místě, jinak shodné jako volání interkomem mezi byty



[Manuál](#)



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2-drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)

---