



Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah.  
Parapet vypínačů 0,9-1,1m, zásuvek 0,5m. Jiné viz PD.  
Vysvětlivka :  
P-1,1 tzn. 1,1m spodní okraj ke krabici od podlahy

LA+44, světlo LA v provedení IP44

Ostatní viz technická zpráva.

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN	Prostředí dle ČSN	Osvětlení dle ČSN
	332000-4-41 ed.2	332000-5-51 ed.3	EN 12464-1
3,4,11 - chodba	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
5 - sklep kóje	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
6,7,8- sklad	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
9,12 - sklad	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
13 - schodiště	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	150 lx
10 - výměník	TN - S	AA4,AB4,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx

	LA - světlo LED kruhové přisazené, P-27W, 2900lm, d-375mm, 3000K, IP40		REx rozváděč el.měrový daného NP(1NP-7NP)
	LB - světlo LED kruhové přisazené, P-14W, 1400lm, d-300mm, 3000K, IP40		RZ zásuvkový rozváděč, výbava viz tech. specifikace
	LC - světlo LED prachotěsné, P-40W, 5500lm, 1275 x 135mm, 3000K, IP65		RSP - rozváděč společných prostor
	RD stávající rozváděč Veolia (Dalkia)		RD stávající rozváděč Veolia (Dalkia)
	Infračervený snímač/pohybové čidlo/ na strop, spínací převk je relé, 5s-10min, kód pro 5 čidel		Infračervený snímač/pohybové čidlo/ na strop, spínací převk je relé, nastavení vypnutí 5s-10min
	spínač řízení č.1, ... 3558-A01340 B + kryt + rám		spínač řízení č.1, ... 3558-A01340 B + kryt + rám
	spínač řízení č.1, 10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, .....		spínač řízení č.1, 10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, .....

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S
Zdeněk Frýd, 793 93 Brantice 339	IČO : 18101411
Zodp.projektant:	Vypracoval:
Kreslil:	
Stavba :	Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu Krnov, SPC D9, 794 01
Stavebník :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Výkres:	ELEKTROINSTALACE - 1PP sklep, montážní schéma
Č.zakázky:	09/2017
Datum:	1 : 70
Měřítko:	Formát: A2
Č.vykr.:	E5