
















































Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah. Dle potřeby  
Rozvod ve dřevě (po dřevě) vést dle požadavků ČSN 332312.  
SPD svodič přepětí SPD3 bude osazen vždy v první zásuvce daného obvodu  
(takže bude chránit zásuvky IT a PC atd.).  
Nutno splnit požadavky ČSN 332130 ed.3 !

Veškerá stávající slaboproudá vedení a zařízení ponechat. Požární hlásiče nejsou předmětem této PD ( je předpoklad, že jsou, či budou napojena na stávající EZS).

<b>závěs</b>	závěs pro světla typ ZH22 lankový, pro daný typ světla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 SPD	zásuvka dvojnásobná se svodičem přepětí SPD a clonkami, umísťte vždy jako první v řadě... 5593A-C02357B
	krabice KU68, KP dle potřeby
	zás.jednónás.250V/16A... 5518A-A2349B+rámeček
	zás.jednónás.250V/16A... 5518A-A2399B, IP44
	zás.jednónás.250V/16A... 5518A-A2359B+rámeček zásuvka s clonkami
	zásuvka dvojnásobná s clonkami... 5513A-C02357B

	LA - .... prachotěsné, 20W, 2700 lm, 1275x84mm, IP65		LG - .... přisazené LED, 34W, 3600 lm, d-480mm, IP44
	LB - ....prachotěsné, 11W, 1450 lm, 675x135mm, IP65		LH - ....přisazené LED, 37W, 3900 lm, d-480mm, IP40
	LC - .... přisazené, LED 20W, 2500 lm, 1293x208mm, IP20		LI - .... přisazené LED, 27W, 2900 lm, d-375mm, IP40
	LD - ....závěsné, LED 20W, 2000 lm, d-200mm, IP20		LCH - ....liniové, LED 25W, 3400 lm, 610x96mm, IP20
	LE - ....mřížkové, LED 26W, 3200 lm, 1210x238mm, IP20		Nouzové světlo vs. .... přisazené ke stropu, IP43 INFINITY AC svítidlo při výpadku kWh, IP40, LED 1,2W
	LF - ....přisazené, LED 19W, 2200 lm, 1210x153mm, IP20		LJ - ....přisazené, LED 14W, 1500 lm, d-300mm, IP40

	spínač faz.5, 10A/250V AC, 3558A-06940B, IP44, ...		
	spínač řazení č.1 provedení IP44	CS	časový spínač pod vypínač, CS3-16, výstup relé, nastavít: časování za 20 s, vypnutí za 3min(po aktivaci vypínače světla)
	spínač faz.6, ... 3558-A06340 B+ kryt+rám,	SM	SM světlo s integrovaným čidlem pohybu
	spínač řazení č.1, ... 3558-A01340 B + kryt + rám		spínač faz.5, ... 3558-A05340 B+ kryt+rám,
	autonomní hlásič kouřové bateriový		spínač faz.7, ... 3558-A07340 B+ kryt+rám,
	odsávací ventilátor		Svorkovnice pěti pólová s krytem s odlehčovací sponou typ ABB 3938A-A106B