

Rozbočovač XtendLan DPA-D2-DBC4A



XtendLan DPAD2DBC4A; Rozbočovač 2vodičové sběrnice D2. Umožňuje připojit až 4 domovní telefony nebo dveřníky do jednoho systému (nelze zapojit zároveň dveřní stanice i monitory). Nepotřebuje externí napájení. Montáž...

Kód	NETXTE5527
PN	DPA-D2-DBC4A
Výrobce	XtendLan
Záruka	26 měsíce (ů)

XtendLan DPA-D2-DBC4A

Rozbočovač 2vodičové sběrnice D2. Umožňuje připojit až 4 domovní telefony nebo dveřníky do jednoho systému (nelze zapojit zároveň dveřní stanice i monitory). Nepotřebuje externí napájení. Montáž na DIN lištu.

Nelze použít pro rozvětvení do samostatných monitorových větví, které mají další své vlastní rozbočovače. K tomuto účelu slouží DPA-D2-DBC2S.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- umožňuje rozbočit hlavní vedení pro 4 monitory, napojení až 32 monitorů (nerozšiřuje však celkovou kapacitu systému)
- umožňuje připojit až 4 dveřní stanice (lze kombinovat bez ohledu na přítomnost čtečky RFID) nebo 4 monitory (nelze zapojit dveřní stanice a monitor současně do jednoho rozbočovače)
- napájení odebírá z hlavního vedení
- LED indikátory stavu
- přepínač terminace vedení
- montáž na DIN lištu nebo na vruty

Konektory: 2 x 2pólový konektor pro napojení na hlavní vedení, 4 x 2pólový konektor pro odbočení

Napájení: vlastní odběr 0,5 W při aktivitě, 0,25 W v pohotovostním režimu

Rozměry: 89 x 70 x 45 mm



[Manuál](#)



[Příručka pro 2drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)

Schéma zapojení rozbočovače DPA-D2-DBC4:

