



ČM + účel miestnosti Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2		Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3		Osvětlení dle ČSN EN 12464-1	
119 - WC	TN - S + FI + EB	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1		200 lx	
120 - chodba	TN - S + FI	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1		100 lx	
131 - šatna	TN - S + FI	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1		200 lx	

L1 - světlo fy ... IP40, 2x24W, odlišná 2010, kryt 40mm průměr		Zvonek pro montáž do krabice KU68, 230V, AC, 0.9W, IP20
L2 - světlo fy ... zářivkové 2x28W, zdvojit 15, IP20		
L3 - světlo fy ... nosové, IP42, T12, zdvoj 2x28W/24V, 2x2x14		
spínací řazení č.1... 3558-A01540 B + kryt + rám		RV - rozváděč výtahu, dodávka společností s výtahem
zás.jednotná, 230V/16A ... 5518A-A2348B+rameček		VZT - ventilátor odsávání WC, 230V/24W, IP34
intrastranní signál požjovho čidla do krabice KU68		spínací řazení č.6... 3558-A01540 B + kryt + rám

Veškerý rozvod bude provedený ve zdi a v dutinách stěn a stropů. Parapet vypínačů P0,9m zásuvky 0,25m. Vysvětlivka : P0,9= parapet 0,9m, tzn. 0,9m od země po krabčiku. Vodíče viz obvodové schéma. EB - pospojování

Upozornění : Vypínač v ČM 119 slouží k přivolání pomoci v případě nouze invalidy. U tohoto vypínače se umístí informační cedulka znění " přivolání pomoci v nouzi ". Podobná cedulka se umístí u zvoneku v šatně ČM 131.

ČM 119 - světlo L1 + VZT zapíná pohybové čidlo. Doběh nastave na min. 3minuty. Zásuvka 230V bude sloužit pro ohřev vody pod umyvadlem 230V/2 kW, dodávka stávky - zásuvku umístí dle typu TUV.

ČM 120 - světla L2 jsou ovládána samostatně přes pohybové čidla. Doběh nastave na 3minuty.

NAPAJENÍ: 3x240/400V+PE+N, AC 50Hz			
OCHRANA:automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-C-S			
Základní údaje: 733 33 Bratce 339		ICO : 18101411	
Zadavatel: Ing. Gerys, Miroslav		Kreslí: Ing. Gerys, Miroslav	
Stavba: Město Křov, Hlavní náměstí 961, Křov 734 01		Číslo stavby: 11/2013	
Název díla: Kino Mir 70 - vestavba výtahu		Měřítko: 1 : 50	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma INP		Formát: A1	
		Číslo výkresu: E1	