



Uložení kabelu vzhledem k ostatním vedením dle ČSN 736005

a) při souběhu kabelů do 1kV vzdálenost od
 - sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chrániče
 - plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m
 - vodovodu 0,4m
 - stoky a kanalizace 0,5m
 - silových kabelů do 1kV 0,05m
 b) při křížení kabelů do 1kV vzdálenost od
 - silových kabelů do 1kV 0,05m
 - sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chrániče
 - plynových potrubí do 0,005MPa a 0,4m
 - vodovodu 0,4m
 - stoky a kanalizace 0,3m

	spínač řízení č.1,o 3558-A01345 B + kryt + rám		zásuvka se svodičem přepětí SPD 3, umístit vždy do první v řadě..... 5599A-A02357B
	ovládač zapínací 1/03559-A91345		krabice KU68, KP dle potřeby (venku, krček IP44)
	spínač řaz.6+6 3559-A52345 B+ kryt+rám.		zás.jednonás.250V/16A 5518A-A2349B+rámeček
	spínač řaz.6, 3558-A25345 B+ kryt+rám.		L3 - světlo fy LED přisazené , BRS KO 375, 28W IP40(nebo označeno 44), d-375mm, teple bílá, 2500 lm
	spínač řaz.5, 3559-A02345 B+ kryt+rám.		Nouzové světlo fy nouzové přisazené ke stropu INFINITY AC svítící při výpadku 1hod, IP40, LED 1,2W
	stávající VZT		Elektronický vstupní systém - stávající zařízení bude rozšířeno o ovládání vstupu - u branky vstupu na pozemek MŠ

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC	
OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S	
Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339 IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:
	Kreslil:
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	Č.zakázky: 03/2016
Název akce: MŠ Žižkova - rekonstrukce elektroinstalace	Měřítko: 1 : 65
	Formát: A3
Výkres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma spojovací krček	Č.výkr.: E4